



Цифровой регулятор комнатной температуры AE-Y509F Инструкция

Технические характеристики

Диапазон устанавливаемой температуры: 5 °C ...40 °C

Отображает точность: +/- 1 °C

Макс. Мощность: 16А

Дисплей: круглый LCD

Напряжение: 220 Вт AC +/- 15%

Частота: 50/60 Гц

Включение/Выключение

Для включения терморегулятора, установите переключатель в режим «ON»; для выключения терморегулятора, установите переключатель в режим «OFF».

Статус нагрева

При включенном терморегуляторе и процессе нагревания на дисплее отображается иконка в виде солнца. Когда окружающая температура достигнет максимально установленной, то иконка в виде Солнца исчезнет и систем отключится.

Установка времени и дня

Нажмите и удерживайте Δ стрелку в течение 5 сек., время начнет мигать.

Нажмите стрелку Δ или ∇ чтобы установить время.

Нажмите и удерживайте стрелку Δ или ∇ для изменения времени с интервалом по 15 минут.

Настройки будут автоматически сохранены при 5 секундном простое программы.

Нажмите и удерживайте ∇ стрелку в течение 5 сек., дни недели начнут мигать. Затем нажмите одну из стрелок Δ / ∇ для установки текущего дня. Настройки дней недели также будут автоматически сохранены при 5 секундном простое программы.

Установка температуры

При включенном терморегуляторе воспользуйтесь стрелками Δ / ∇ для установки температуры.

Настройки температуры будут автоматически сохранены при 5 секундном простое программы.

Сенсор и датчик пола

Терморегулятор определяет и контролирует комнатную температуру с помощью встроенного сенсора. При подключенном датчике пола, терморегулятор отображает и контролирует температуру пола.

Установка

Снимите лицевую панель терморегулятора с помощью плоской отвертки.

Прикрепите заднюю панель терморегулятора к монтажной коробке с заранее выведенными проводами.

Прикрепите лицевую панель терморегулятора к его задней панели. Проверьте прочность закрепленных друг к другу панелей.

Монтажная схема

АС 230 Вт



- Датчик температуры

Нагревательный элемент



Терморегулятор должен устанавливаться квалифицированным специалистом.